

## راهنمای فارسی تلفن بی تل مدل DF5800



### ۱ آماده بکار

- ۲ ابتدا بند گوشی را به دستگاه و گوشی متصل کنید
- ۳سیم خط تلفن را به دستگاه و به خط تلفن وصل کنید
- ۴ برای روشن شدن چراغ صفحه می‌توانید از سه باطری که در زیر دستگاه تعبیه شده است می‌توانید استفاده کنید

### ۲. روش های برقرار کردن تماس تلفنی

- ۱,۲ شماره مورد نظر خود را گرفته و دکمه بلندگو را فشار دهید (speaker) برای پایان تماس دکمه بلندگو را فشار دهید
- ۲,۲ شماره مورد نظر خود را گرفته و گوشی را بردارید برای پایان تماس گوشی را بگذارید
- ۳,۲ برای برقراری تماس دیگر و ایجاد بوق آزاد می‌توانید از کلید flash استفاده کنید
- ۴,۲ برای تکرار مجدد آخرین شماره گرفته شده دکمه اسپیکر (Speaker phone) را فشار دهید تا بلندگو گوشی روشن شود سپس از دکمه Redial استفاده کنید
- ۵,۲ برای پخش اهنگ انتظار برای مخاطب از کلید Hold استفاده کنید و برای قطع آن دوباره دکمه Hold را فشار دهید
- ۶,۲ برای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه out/x را فشار داده و برای مشاهده تماس های بیشتر از کلید out/x را دوباره فشار دهید
- ۷,۲ برای مشاهده تماس های دریافتی از کلید up/+ استفاده کنید و شماره را ورق بزنید
- ۸,۲ برای پاک کردن شماره های دریافتی و یا گرفته شده بروی شماره مورد نظر رفته و دکمه DEL/TIME را فشار دهید

### ۳. تنظیم تاریخ تلفن:

- ۱,۲ دکمه SET را فشار دهید ماه با شماره کلید صفحه وارد کنید برای ماه اول از عدد ۰ و بعد ۱ استفاده کنید سپس روز را نیز به همین شکل وارد کنید در ادامه ساعت و دقیقه را نیز تنظیم نمایید

### ۴. تنظیم سیستم تن و پالس

- ۱,۳ دکمه \* را به مدت دو ثانیه نگه دارید حالت سیستم نمایش داده میشود که با فشار دوباره دکمه ستاره میتوان حالت آن را بین سیستم تن و پالس تغییر داد

## ۵. تنظیم نوع زنگ (ملودی)

۱,۴ دکمه SET را ۴ بار فشار دهید و توسط کلید های DN/- و UP/+ از بین ۸ نوع زنگ انتخاب کنید و با دکمه DEL/TIME تغییرات را ذخیره کنید

## ۶. تنظیم صدای بلندگو

۱,۵ دکمه SET را ۲ بار فشار دهید و توسط کلید های DN/- و UP/+ از بین ۴ سطح صدا انتخاب کنید و در نهایت با دکمه DEL/TIME تغییرات را ذخیره کنید

## ۷. برای تکرار آخرین شماره گرفته شده

۱,۷ بلندگوی تلفن (Speaker phone) را فشار دهید سپس کلید Redial را فشار دهید آخرین شماره گرفته شده تکرار می‌شود

## ۸. شماره های دریافتی

۱,۸ برای مشاهده شماره های دریافتی از دکمه UP/+ استفاده کنید و برای دیدن شماره های بیشتر نیز از همین دکمه استفاده کنید برای شماره گیری شماره مورد نظر پس از انتخاب شماره دکمه ARD/BACK را فشار دهید

## ۹. موزیک انتظار پشت خطی

۱,۹ برای پخش موزیک انتظار برای مخاطب شما دکمه HOLD را فشار دهید و برای قطع موزیک دکمه بلندگو را فشار دهید

## ۱۰. قابلیت جلوگیری از استفاده دیگران از خط شما

۱,۱۰ توسط این قابلیت با فعال کردن آن دیگران نمیتوانند از خط شما استفاده کنند و گوشی اتصال مشکوک به خط شما را اعلام میکند و مانع استفاده دیگر گوشی ها از خط شما میشود

برای فعال کردن دکمه #/= را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید سپس حالت روشن ON و یا خاموش OFF را با فشار دادن دکمه #/= انتخاب کنید با انتخاب روشن ON دیگر کسی قادر به استفاده از خط شما نخواهد بود.

## ۱۱. ماشین حساب

۱,۱۱ دکمه CAL را فشار دهید سپس دکمه DEL/TIME فشار دهید و از ماشین حساب گوشی خود استفاده کنید

## ۱۲. ساعت بیدار باش

۱,۱۲ میتوانید تلفن خود را تنظیم کنید تا در ساعتی مشخص زنگ بزند برای اینکار دکمه SET را ۷ مرتبه فشار دهید سپس ساعت مورد نظر را ثبت کنید و در نهایت برای فعال سازی دکمه \*./ را فشار دهید و برای غیر فعال کردن دکمه #/= را فشار دهید

## ۱۳. تماس اتوماتیک تا زمان برقراری

۱,۶ شماره مورد نظر را بگیرید در صورت مشغول بودن شماره، دکمه ARD/BACK را فشار دهید تا زمان اتصال تماس شماره به صورت اتوماتیک گرفته میشود برای اتمام تماس اتوماتیک دکمه DEL/TIME را فشار دهید.

فروشگاه امانی

فروش انواع تلفن های خانگی ثابت و سیار استوک و نو خارجی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

فروش انواع موبایل و تبلت های حرفه ای و دانش آموزی

فروش انواع رم و فلش تنوع برند و گارانتی مادام العمر

فروش لوازم جانبی اروجینال موبایل و تبلت

سایت: [www.amanishop.ir](http://www.amanishop.ir)

کانال تلگرام: @amanishop

شماره تماس: ۰۹۰۲۱۴۴۰۱۱۱

فروشگاه امانی  
WWW.AMANISHOP.IR