

## راهنمایی فارسی استفاده از تلفن رومیزی بی تل مدل DB6200



### ۱. آماده بکار

- ۲ ابتدا بند گوشی را به دستگاه و گوشی متصل کنید
- ۳ سیم خط تلفن را به دستگاه و به خط تلفن وصل کنید
- ۴ برای روشن شدن چراغ صفحه می‌توانید از سه باطری که در زیر دستگاه تعبیه شده است می‌توانید استفاده کنید

### ۲. روش های برقرار کردن تماس تلفنی

- ۱,۲ شماره مورد نظر خود را گرفته و دکمه بلندگو را فشار دهید (speaker) برای پایان تماس دکمه بلندگو را فشار دهید
- ۲,۲ شماره مورد نظر خود را گرفته و گوشی را بردارید برای پایان تماس گوشی را بگذارید
- ۳,۲ برای برقراری تماس دیگر و ایجاد بوق آزاد می‌توانید از کلید flash استفاده کنید
- ۴,۲ برای تکرار مجدد آخرین شماره گرفته شده دکمه اسپیکر (Speaker phone) را فشار دهید تا بلندگو گوشی روشن شود سپس از دکمه RD/BACK استفاده کنید
- ۵,۲ برای پخش اهنگ انتظار برای مخاطب از کلید Hold استفاده کنید و برای قطع آن دوباره دکمه Hold را فشار دهید
- ۶,۲ برای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه out/x را فشار داده و برای مشاهده تماس های بیشتر از کلید out/x را دوباره فشار دهید
- ۷,۲ برای مشاهده تماس های دریافتی از کلید up/- استفاده کنید و شماره را ورق بزنید
- ۸,۲ برای پاک کردن شماره های دریافتی و یا گرفته شده بروی شماره مورد نظر رفته و دکمه DEL را فشار دهید

### ۳. تنظیم تاریخ تلفن:

- ۱,۲ دکمه SET/STORE را ۲ بار فشار دهید حال سال را توسط دکمه های UP/- و DOWN/+ تغییر دهید دکمه SET/STORE فشار دهید به همین ترتیب ماه و روز و ساعت و دقیقه را تغییر دهید

### ۴. تنظیم سیستم تن و پالس

۱،۴ دکمه SET/STORE را فشار دهید دکمه UP/- را ۳ مرتبه فشار دهید SET/STORE را فشار دهید توسط دکمه های UP/- و DOWN/+ سیستم تن یا پالس را انتخاب کرده و در نهایت دکمه SET/STORE برای ذخیره تغییرات فشار دهید

#### ۵. قابلیت جلوگیری از استفاده دیگران از خط شما

۱،۵ دکمه SET/STORE را فشار دهید دکمه UP/- را ۴ مرتبه فشار دهید SET/STORE را فشار دهید توسط دکمه های UP/- و DOWN/+ خاموش (OFF) و روشن (ON) در اینجا برای فعال کردن گزینه ON را انتخاب کرده و در نهایت دکمه SET/STORE برای ذخیره تغییرات فشار دهید

#### ۶. ساعت بیدار باش

۱،۶ دکمه SET/STORE را فشار دهید دکمه UP/- را ۵ مرتبه فشار دهید SET/STORE را ۲ مرتبه فشار دهید توسط دکمه های UP/- و DOWN/+ ساعت بیدار باش تنظیم کنید SET/STORE را فشار داده و بعد دقیقه را تنظیم کنید و سپس در اینجا برای فعال کردن گزینه ON را انتخاب کرده و در نهایت دکمه SET/STORE برای ذخیره تغییرات فشار دهید

#### ۷. تنظیم زنگ تماس

۱،۷ دکمه HOLD/RING را فشار دهید صدای زنگ را خواهید شنید توسط همین دکمه بین ۸ نوع زنگ یکی را به دلخواه انتخاب کنید

۲،۷ برای تنظیم بلندی زنگ میتوانید از کلید VOL استفاده کنید و تا ۴ سطح تنظیم کنید با فشار دادن متوالی دکمه VOL

#### ۸. تکرار شماره های گرفته شده

۱،۸ ابتدا گوشی را برداشته و یا دکمه اسپیکر را فشار دهید سپس برای مشاهده تماس های گرفته شده از دکمه out/x را فشار داده و برای مشاهده تماس های بیشتر از کلید out/x را دوباره فشار دهید و با انتخاب شماره دکمه RD/BACK را فشار دهید.

#### ۹. تنظیم صدای بلندگو

ابتدا دکمه بلندگو را فشار دهید سپس توسط دکمه VOL را فشار دهید میتوانید صدای بلندگو را در دو سطح تنظیم کنید

#### ۱۰. شماره های VIP

۱،۱۰ شما میتوانید تا ۳۸ شماره که افراد خاص میباشند یا دوستان و اشنایان را در شماره های VIP قرار دهید در زمان تماس این شماره های زنگ گوشی متفاوت با دیگر تماسها میباشد و بایک علامت قفل از یگر شماره ها متمایز میشود.

با دکمه های UP/- و DOWN/+ بر روی شماره مورد نظر رفته و دکمه PAUSE/VIP را فشار دهید در کنار شماره یک قفل کوچک ظاهر میشود

#### ۱۱. قفل کلیدی تلفن

۱،۱۱ قفل کلید را به سمت نقطه سبز قفل کنید در این صورت صفر و ۹۵ را در ابتدای تماس شماره گیری نمیشود

۲،۱۱ قفل کلید را به سمت نقطه زرد قفل کنید در این صورت کل صفحه کلید قفل خواهد شد.

### **۱۲. حافظه سریع**

۱،۱۲ تلفن شما دارای سه دکمه حافظه سریع میباشد برای ثبت شماره ابتدا شماره مورد نظر را شمارگیری کنید سپس دکمه SET/STORE را فشار دهید سپس یکی از سه دکمه M<sub>1</sub> تا M<sub>3</sub> را فشار دهید تا شماره در آن ذخیره شود به همین ترتیب سه شماره را در M<sub>1</sub> تا M<sub>3</sub> ثبت کنید از این به بعد با فشار دادن M<sub>1</sub> تا M<sub>3</sub> شماره مورد نظر شما گرفته میشود.

### **۱۳. تکرار اتوماتیک**

۱،۱۳ شماره مورد نظر را شمارگیری کنید سپس دکمه RD/BACK را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا زمان اتصال تماس شماره مورد نظر تکرار میشود

### **۱۴. استفاده از ماشین حساب**

برای استفاده از ماشین حساب دکمه CAL را بزنید

### **فروشگاه امانی**

فروش انواع تلفن های خانگی ثابت و سیار استوک و نو خارجی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

فروش انواع موبایل و تبلت های حرفه ای و دانش آموزی

فروش انواع رم و فلش تنوع برند و گارانتی مادام العمر

فروش لوازم جانبی اروجینال موبایل و تبلت

سایت: [www.amanishop.ir](http://www.amanishop.ir)

کانال تلگرام: @amanishop

شماره تماس: ۰۹۰۲۱۴۴۰۱۱۱